

Wyłączanie zliczania atramentu (chipów) w drukarkach Epson 4000

Uwaga: Poniższa procedura zalecana jest do stosowania wyłącznie w drukarkach wyposażonych w kasety stałego zasilania. Drukarka nie będzie zliczała ani pokazywała stanu atramentu. Użytkownik będzie więc odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego poziomu atramentu w kasetach.

Postępuj dokładnie według poniższej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe działanie może spowodować konieczność wezwania serwisu dla ponownego zainstalowania oprogramowania plotera.

1. Wyłącz zasilanie plotera
2. Wciśnij i przytrzymaj guziki ← + ^ + V a następnie włącz zasilanie,
3. Ukaże się komunikat „SELF TESTING”, wtedy zwolnij przyciski
4. Wciśnij V aż ukaże się komunikat „SERVICE CONFIG”
5. Wciśnij RAZ → aż pokaże się komunikat „CHG DEVICE-ID”
6. Wciśnij v (2 razy) aż ukaże się komunikat „ED MODE”
7. Wciśnij → aż ukaże się „*X”
8. Wciśnij v aż ukaże się komunikat „0”
9. Wciśnij → aż ukaże się komunikat “*0”
10. Wyłącz zasilanie
11. Włącz zasilanie

Drukarka pozostanie w trybie READY z komunikatem (0XXXXXXXX) na wskaźniku stanu atramentu. Te ustawienia zostaną zapisane w e-prom i nie ulegną zmianie podczas włączania/wyłączania drukarki.